

Hersteller	Produkt	Artikel-Nr	Sound	DCC	MM2	mfx (M4)	SX/SX2	Aux1	Aux2	Aux3	Aux4	Aux5	Aux6	Pufferung	Grösse LxBxH	Bemerkungen
Doehler&Haas	Lokdecoder DHP 260	DHP260	nein	ja	ja	-	ja/ja	ja	ja	ja	ja	-	-	k/A	22,2x15,7x5,7	Auslaufartikel. SUSI Schnittstelle
ESU	LokPilot basic	52690	nein	ja	-	-	-	ja	-	-	-	-	-	nein	25,5x15,5x4,5	
ESU	LokPilot V3.0	52614	nein	-	ja	-	ja/-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	23x15,5x5	nicht mehr in Produktion
ESU	LokPilot V3.0 M4	61601	nein	-	ja	ja	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	23x15,5x5	nicht mehr in Produktion
ESU	LokPilot V4.0	54614	nein	ja	ja	-	ja/-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	21,5x15,8x4,5	
ESU	LokPilot V4.0 DCC	54615	nein	ja	-	-	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	21,5x15,8x4,5	
ESU	LokPilot V4.0 M4 MKL	64618	nein	ja	ja	ja	ja/-	ja	ja	ja	ja	Logic	Logic	ja	21,4x15,5x5,5	
ESU	LokSound V4	54499	ja	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	30,3x15,5x5,5	
ESU	LokSound V4 M4	64499	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	30,3x15,5x5,5	
Kühn	T65-21	82770	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	-	-	?	20x15,3x3,4	SUSI Schnittstelle
Lenz	Gold21+	10421	nein	ja	-	-	-	ja	ja	ja	-	-	-	?	20,5x15,5x3,9	
Lenz	Silver21+	10321	nein	ja	-	-	-	ja	ja	ja	-	-	-	ja	20,5x15,5x3,9	
Märklin	mfx Decoder	60922	nein	-	ja	ja	-	ja	ja	-	-	-	-	ja	22x15,6x7	
Märklin	mfx Hochleistungselektronik	60931-3	ja	-	ja	ja	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	?	35x15x6	nicht mehr in Produktion
Märklin	mLD Decoder	60942	nein	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-	-	ja	23x16,6x5,1	
Märklin	mSD Decoder Dampf-Lok	60945	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-	-	nein	30x15,6x5,8	
Märklin	mSD Decoder Diesel-Lok	60946	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-	-	nein	30x15,6x5,8	
Märklin	mSD Decoder Elektro-Lok	60947	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-	-	nein	30x15,6x5,8	
Märklin	mSD Decoder Spezial	60940	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	nein	30x15,5x6,2	
Rautenhaus	Decoder SLX 876	SLX876	nein	ja	-	-	ja/-	ja	ja	-	-	-	-	-	22x15,5x5,5	
Tams	LD-G-33-Plus 21mtc	41-03334-01	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	Logic	Logic	-	25,5x15,5x5	SUSI Schnittstelle
Tams	LD-G-33-Plus 21pol	?	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	Logic	Logic	-	25,5x15,5x5	SUSI Schnittstelle
Tams	LD-G-36-Plus 21mtc	41-03364x	ja	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	Logic	Logic	-	30x15,x5x5	
Tams	LD-G-36-Plus 21pol	41-03364x	ja	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	Logic	Logic	-	30x15,x5x5	
Trix	Decoder 66839	66839	nein	ja	-	-	ja/-	ja	ja	ja	-	-	-	-	30x15,x5x5	
Uhlenbrock	IntelliDrive	75330	nein	ja	ja	-	-	ja	ja					-	20,5x15,4x5	
Uhlenbrock	IntelliDrive Comfort	76330	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-	20,5x15,5x5	
Uhlenbrock	IntelliSound Decoder	36030/36430	ja	ja	-	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-	30x15,5x5,7	
Zimo	Decoder MX631C	MX631C	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	?	20,5x15,5x4	
Zimo	Decoder MX631D	MX631D	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	-	-	?	20,5x15,5x4	
Zimo	Decoder MX632C	MX632C	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	ja	ja	ja	28x15,5x4	
Zimo	Decoder MX632D	MX632D	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	28x15,5x4	
Zimo	Decoder MX634C	MX634C	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	-	-	ja	20,5x15,5x4	
Zimo	Decoder MX634D	MX634D	nein	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	-	-	ja	20,5x15,5x4	
Zimo	Decoder MX644C	MX644C	ja	ja	ja	-	-	ja	ja	Logic	Logic	ja	ja	ja	30x15x4	
Zimo	Decoder MX644D	MX644D	ja	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	30x15x4	